

# WLAN-Überwachungskamera WR120BA-SOLAR

INDEXA®

## TECHNISCHE DATEN

**Spannungsversorgung:** über eingebaute 10,4Ah Akkus, Laden über mitgeliefertes Solarpanel per USB-C

**Auflösung:** 2560 x 1440p (4 Megapixel) bei bis zu 15 Bildern/s

**Mind. Beleuchtung:** 0,1 Lux (Farbe) / 0,01 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR)

**Objektiv:** 4 mm Fix-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 80°)

**Ausleuchtung:** Infrarot (850nm, schwarz/weiß-Bild) bis 15m, Weißlicht bis 10m

**PIR-Bewegungsmelder:** Erfassungsreichweite bis 10m

**Speichermedium:** microSDHC-/microSDXC-Karte (max. 256GB, UHS-II, U2, A1, V6, nicht im Lieferumfang), mit Ringspeicher

**Mikrofon/Lautsprecher:** integriert

**WLAN-Standard:** 802.11b/g/n/a/ac/ax (wifi6), 2,4 und 5 GHz

**App-Zugriff:** bis zu 3 Smartphones/Tablets gleichzeitig

**Kompatibilität:** WR105R/M, WR100R/M, WR100M7

**Gehäusefarbe:** weiß ähnlich RAL 9003

**Schutzart:** IP66

**Abmessungen:** 71 x 71 x 122mm (Kameragehäuse), 173 x 164 x 14mm (Solarpanel)

- WLAN-Überwachungskamera mit Akku-Betrieb und Solarpanel, für innen oder außen, zur Wand- und Deckenmontage
- Infrarot-Ausleuchtung sowie automatische Weißlicht-Ausleuchtung für Farbbilder bei Dunkelheit
- Effiziente Videokomprimierung optimiert Bandbreite und Speicherbedarf
- Wechselsprechen über Smartphone-App
- Eine Aufnahme wird automatisch über den PIR-Bewegungsmelder in Kombination mit der Software-Bewegungserkennung (Erkennen von menschlichen Formen bis 10m Entfernung und/oder Pixeländerung in Erkennungsbereichen) gestartet
- Automatische Push-Benachrichtigung und/oder Abspielen einer individuellen Audiodatei bei Bewegungserkennung einstellbar
- Betrachtung von Live- und gespeicherten Bildern über lokale Verbindung, WLAN oder Internet vom Smartphone oder Tablet aus möglich
- App für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (keine Zusage eines Servicelevels)
- Für Fernzugriff und Push-Nachrichten ist eine Internetverbindung über einen Router (nicht im Lieferumfang) über WLAN (2,4 und 5 GHz) erforderlich
- Live-Ansicht sowie Wiedergabe über PC-Software möglich
- Nur ein Kamerastream abrufbar, d.h. Einbindung/Betrachtung nur an einem Empfänger (WLAN-Router, WR-Recorder oder WR-Empfänger) möglich
- Das Solarpanel mit verstellbarer Halterung kann zur optimalen Ausrichtung über das 1,8m Anschlusskabel versetzt montiert werden

**Passendes Zubehör:** SDKARTE 64GB, SDKARTE 128GB, SDKARTE 256GB



WR120BA-SOLAR

Art.Nr. 26678

