

# App-Lichtkamera ACL10

# INDEXA®

## TECHNISCHE DATEN

**Spannungsversorgung:** 230V , 50 Hz

**Leistungsaufnahme:** max. 15 W

**Bildsensor:** 2 MP, 1/2,7" CMOS

**Bildauflösung:** Full HD 1920 x 1080 Pixel

**Aufnahmebildrate:** max. 20 Bilder/Sekunde

**Erfassungswinkel:** max. 120° (horizontal)

**PIR-Bewegungsmelder:** ca. 6 m x 90°

**IR-Ausleuchtung:** 6 Infrarot-LEDs

**Lichtempfindlichkeit:** 1 Lux (ohne IR-LEDs)

**IR-Weitsicht bei Dunkelheit:** max. 12 m

**Weißlicht-LED-Ausleuchtung:**

Lichtstrom: 1200 Lumen (dimmbar) in einem breiten Kegel von 120°

Farbtemperatur: warm-weiß 3000K

Leistungsaufnahme: max. 10 W

Lebensdauer LED-Modul: ca. 30.000 Stunden

Energieeffizienzklasse (A bis G): F

**Speichermedium:** micro-SDHC-Karte (max. 128 GB, UHS-I oder U1, nicht im Lieferumfang enthalten)

**Schutzart:** IP55

**Betriebstemperatur:** - 10°C bis + 40°C

**Neigungswinkel:** + 29° / - 29°

**Schwenkwinkel:** + 20° / - 20°

**Abmessungen Kamera:** Ø 70 x 128mm

**Abmessungen Wandhalterung:** 95 x 111 mm

**Gesamttiefe inkl.**

**Wandhalterung:** 144 mm

- Full HD App-Überwachungskamera mit LED-Beleuchtung
- In wetterfestem schwenk- und neigbarem Metallgehäuse für die Außenanwendung
- Tag/Nacht-Farbkamera mit IR-Filter, Infrarot-Ausleuchtung und Weißlicht-LED-Beleuchtung
- Aktivierung der Weißlicht-LED-Beleuchtung automatisch bei Bewegung oder manuell über App
- Wechselsprechfunktion über App
- Über den Lautsprecher der Kamera kann ein abschreckender Sirenenton aktiviert werden
- Live-Überwachung, Aufnahme/Wiedergabe in max. Full HD 1080p Auflösung
- Eine Aufnahme kann automatisch über den eingebauten PIR-Bewegungsmelder gestartet werden
- Automatische E-Mail- und/oder Push-Benachrichtigung bei Bewegungserfassung einstellbar
- Betrachtung von Live- und gespeicherten Bildern über WLAN oder Internet vom Smartphone oder Tablet-PC aus (App für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (keine Zusage eines Servicelevels))
- Herunterladen von aufgenommenen Videos in 1080p Auflösung auf Smartphone / Tablet-PC möglich
- Verbindung mit einem WLAN-Router (erforderlich, nicht im Lieferumfang) über WLAN oder LAN
- >Plug and Play< - Einrichtung ohne feste IP-Adresse oder DynDNS
- In SMART Security System 700 integrierbar

### Optionales Zubehör:

Antennen-Verlängerungskabel DFAK-4M (Art. Nr. 27225) und ANT07-10M (Art. Nr. 27247), SD-Karte 64GB (Art. Nr. 27288)



ACL10

Art.Nr. 27322

