

# Schlüsselschalter FS04UP

# INDEXA®

## TECHNISCHE DATEN

**Kontakte:** 3 x 1-polig

**Kontaktbelastung:** 0,5 A,  
30V DC

**LED:** 12V DC / 7 mA

**Frontblende:** Edelstahl

**Abmessungen:**

**UP- Kasten (HxBxT):**  
107x68x37mm

**Frontblende (HxB):** 133x89mm

- Schlüsselschalter zur Fernbedienung von Alarm- und Überwachungsanlagen, Torsteuerungen und anderen Schaltaufgaben
- Für den Einbau eines Normprofil-Halbzylinders vorbereitet
- Version FS04UP geliefert **ohne Zylinder**
- Mit Edelstahlblende (IP55) Zur Unterputzmontage
- Drei 1-polige Umschaltkontakte werden bei Rechts- und Linksdrehung des Schlüssels betätigt
- Schalt- oder Impulskontakt wählbar
- Ausgeführte Schaltbefehle können an den LED- Anzeigen (12 V) optisch angezeigt werden, z.B. Scharfschaltung einer Alarmanlage
- Frontplatte aus massivem Druckguss-Aluminium, Frontblende aus Edelstahl
- Entfernen der Frontblende sowie Abreißen von der Wand sind über gefederte Sabotagekontakte gesichert
- Alle Sabotageversuche werden über die Sabotageleitung an die Zentrale gemeldet
- Zur Anbringung an einer wettergeschützten Stelle, muss vor direktem Regen geschützt werden
- Komplett mit Summer und 3 LEDs
- Inkl. Unterputzkasten



FS04UP

Art.Nr. 33183

