

Funk-Bewegungsmelder 8000P

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Frequenz: 868 MHz

Erfassungsmethode: PIR-Sensor mit digitaler Auswertung (2 Ebenen)

Erfassungsbereich: 12 m x 120°

Optionale Linsen: Tele, Vorhang

Eingang für externe Melder (IN): Öffnerkontakt

LED-Anzeige: Test und Anzeige der Batteriestärke

Spannungsversorgung: 1 x Lithiumbatterie AA 3,6 V

Batterielebensdauer: ca. 3 Jahre

Funkreichweite: ca. 300 m (freies Feld)

Abmessungen: 60x110x55mm

- PIR-Erfassungsbereich 12m x 120° (optionale Linsen erhältlich)
- Sofort- oder verzögerter Alarm
- Empfindlichkeit einstellbar
- Inkl. Sabotageschalter
- Zusätzlicher Eingang für drahtgebundene Melder



8000P

Art.Nr. 36830