

Vergleich Funk-Überwachungssysteme

	DF270	DF300	DW600	DF400
			 	
Kamera				
Anzahl der Kameras im Set	1	1	1 x Außenkamera	2
Erweiterbar durch Zusatzkameras	3	3	3 (auch mit fernsteuerbarer Schwenk-/Neige-Innenkamera DW600SN)	2
Anwendung	IP66	IP66	IP54	IP66
Halterung	Decken-/Wandmontage	Decken-/Wandmontage	Decken-/Wandmontage	Decken-/Wandmontage
Auflösung	VGA	VGA	HD - 720p	VGA
Erfassungswinkel	ca. 63° horizontal	ca. 63° horizontal	ca. 55° horizontal	ca. 55° horizontal
Tag/Nacht-Funktion	Infrarotfilter automatisch schwenkbar	Infrarotfilter automatisch schwenkbar	Infrarotfilter automatisch schwenkbar	Infrarotfilter automatisch schwenkbar
Infrarotausleuchtung bei Nacht	max. 10 m	max. 20 m	max. 15 m	max. 14 m
Weißlicht-LED-Strahler	--	--	eingebaut (max. 35 m)	--
PIR-Bewegungsmelder	--	--	eingebaut (7 m Erfassungsreichweite)	eingebaut (14 m Erfassungsreichweite)
Mikrofon / Lautsprecher	eingebaut / --	eingebaut / --	eingebaut / eingebaut	eingebaut / --
3 dB Antenne	durch Verlängerungskabel RG142SMA-2M, RG142SMA-4M oder ANT07-10M versetzbar	durch Verlängerungskabel RG142SMA-2M, RG142SMA-4M oder ANT07-10M versetzbar	durch Verlängerungskabel DWAK-3M oder DWAK-6M versetzbar	durch Verlängerungskabel RG142SMA-2M, RG142SMA-4M oder ANT07-10M versetzbar
Funkübertragung				
Frequenz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Digitale Funkübertragung	abhörsicher, störungsfrei	abhörsicher, störungsfrei	abhörsicher, störungsfrei	abhörsicher, störungsfrei
max. Reichweite	150 m / 20 m (im Freien / Innenräume)	150 m / 20 m (im Freien / Innenräume)	150 - 200 m / 20 m (im Freien / Innenräume)	150 m / 20 m (im Freien / Innenräume)
Bildrate	max. 25 Bilder/Sekunde	max. 25 Bilder/Sekunde	max. 25 Bilder/Sekunde	max. 25 Bilder/Sekunde
Monitor / Smart Recorder	Monitor	Monitor	Monitor	Smart Recorder
Bildschirm	7" LCD	7" Touch-LCD	9" LCD	- / HDMI-Monitor-Anschluss
Kamerabilddarstellung	bis zu 4 Kameras Vollbild/Sequenz/Quad	bis zu 4 Kameras Vollbild/Sequenz/Quad	bis zu 4 Kameras / Vollbild / in 2 geteilt / Sequenz / Quad	bis zu 4 Kameras / Vollbild / in 2 geteilt / Sequenz / Quad / Smart Quad
tragbar (Lithium-Akku)	ja (3,7 V, 1800 mAh)	ja (3,7 V, 1800 mAh)	ja (3,7 V, 2000 mAh)	-
Bedienung	Tasten	Touchscreen	Touchtasten + Steuerungstaste	Maus / App
Aufnahmemedium	microSDHC-Karte (max. 32 GB)	SDHC-Karte (max. 32 GB)	microSDHC-Karte (max. 128 GB)	microSDHC-Karte / USB-Stick (max. 32 GB), USB-Festplatte (max. 1 TB)
Software-Bewegungserkennung	Bildteile selektierbar (Raster)	über gesamtes Bild	über gesamtes Bild oder PIR	Bildteile selektierbar (PIR ist immer aktiv)
Aufnahme	bis zu 4 Kameras gleichzeitig	bis zu 4 Kameras gleichzeitig	bis zu 4 Kameras gleichzeitig	bis zu 4 Kameras gleichzeitig
Zeitplan für Aufnahme nach Bewegung	--	--	individuell für jede Kamera einstellbar	individuell für jede Kamera einstellbar
max. Aufnahmekapazität (bei bewegungsgesteuerter Aufnahme entspricht dies der Summe aller Einzelaufnahmen)	31 Stunden bei Daueraufnahme (bei 32 GB Karte)	104 Stunden bei Daueraufnahme (bei 32 GB Karte)	max. 200 Stunden in HD-Auflösung / max. 670 Stunden bei VGA-Auflösung	30 Tage bei 4 Kameras (mit 1 TB Festplatte)
Ringspeicherfunktion	ja	ja	ja	ja
Alarmsummer bei Bewegung	ja	nein	ja	ja
Betrachtung der Aufnahmen (bei PC SD-Karte einstecken)	Monitor / PC	Monitor / App / PC	Monitor / App / PC	Externer Monitor / App / PC
Anbringung	tragbar, Aufstellbügel, Wandaufhängung	tragbar, Aufstellbügel, Docking Station	tragbar, Aufstellbügel	--
Abmessungen	198 x 123 x 25 mm	183 x 128 x 27 mm	250 x 155 x 22 mm	152 x 110 x 29 mm
Fernzugriff				
Verbindung	--	Docking Station am Router über Netzwerkkabel anschließbar	Monitor am Router über Netzwerkkabel anschließbar	Empfänger am Router über Netzwerkkabel anschließbar
Fernzugriff vom Smartphone/Tablet	--	WLAN/Internet	WLAN/Internet	WLAN/Internet
kostenlose App	--	OMGuard HD (für Android/iOS)	MeineKamera (für Android/iOS)	WDVR Cam (für Android/iOS)
App-Funktion	--	Betrachtung von Livebildern und Aufnahmen	Betrachtung von Livebildern und Aufnahmen, Einstellungen	Betrachtung von Livebildern und Aufnahmen, Einstellungen
Wechselsprechen über APP	--	--	ja	--
Fernalarmierung				
Push-Funktion bei Bewegung	--	Benachrichtigung über App	Benachrichtigung über App	Benachrichtigung über App
E-Mail bei Bewegung	--	E-Mail-Benachrichtigung	--	--