

Converter AHDMI03

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 5V DC (max. 1A), über mitgeliefertes USB-Netzgerät

Leistungsaufnahme: max. 5W

Ein- und Ausgänge: 1x AHD-Eingang, 1x AHD-Durchschleifausgang (jeweils BNC-Buchse), 1x HDMI-Ausgang (HDMI-Buchse)

Max. Länge der Eingangskabel: 200m

Abmessungen: 72 x 25 x 95mm

- Converter zur Umwandlung eines analogen HD-Videosignals (AHD / CVI / TVI / PAL) in ein HDMI-Signal
- Ermöglicht den Anschluss einer AHD-Kamera (unterstützt Kameras bis max. 8MP Auflösung) an den HDMI-Anschluss eines Monitors / TV-Gerätes (Ausgabe in 1080p / 2MP, auch bei höherer Kamera-Auflösung)
- Automatische Erkennung des Eingangssignals mit entsprechender Anzeige über LED
- Es können bis zu 4 Converter in der Reihe durchgeschliffen werden
- 1x Mini-Coax-Kabel BNC-Stecker / BNC-Stecker, 90cm Länge ist beige packt



AHDMI03

Art.Nr. 25438