

Funk-Überwachungskameraset DW700

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Kamera DW700K

Betriebsspannung: 9-12 V DC

Stromaufnahme: max. 1380 mA

Funkfrequenz: 2,4 GHz

Funkreichweite (max.): 150-200m bei freier Sicht (abhängig von baulicher und Funkumgebung)

Auflösung: Full HD 1920 x 1080 Pixel

Bildsensor: 1/2,7 Zoll CMOS

Erfassungswinkel: 84° (horizontal)

Lichtempfindlichkeit: 3,5 Lux (ohne IR-LEDs)

Ausleuchtung: 1 Hochleistungs-Infrarot-LED, 6x Weißlicht-LED-Strahler

Tag/Nacht-Umschaltung: automatischer IR-Filter

Weißlicht-LED-Strahler: 500 Lumen (nur zur Bildaufnahme)

Weitsicht bei Dunkelheit: max. 12m (mit IR-Licht)/ max. 25m (mit Strahler)

PIR: max. 6m x 80°

Schutzart: IP65

Abmessungen: 81 x 94 x 127mm

Empfänger mit Touch-Bildschirm DW700M

Betriebsspannung: 5 V DC

Stromaufnahme: max. 1050 mA

Lithium-Akku: 3,7 V, 2000 mAh

Bildschirm: 9 Zoll (22,8 cm), 1024 x 600 Pixel

Bildrate: 15 bis 30 B/s

Aufnahmeformat: H.264 (.asf)

Aufnahmemedium: microSDHC/XC-Karte (UHS-I oder U1, max. 128 GB, nicht im Lieferumfang)

Abmessungen: 250 x 155 x

- Set bestehend aus Full HD Tag/Nacht-Farbkamera für innen und außen und Empfänger mit 9 Zoll LCD-Touch-Bildschirm
- Abhörsicher und störungsfrei durch digitale Übertragung
- Kamera mit Tag/Nacht-IR-Filter in wetterfestem Aluminiumgehäuse mit 3,2m DC-Kabel, Infrarot-Ausleuchtung und LED-Strahlern für Farbaufnahmen bei Dunkelheit
- Inkl. Halterung für Wand-/Deckenmontage und 9V Netzgerät mit 2,4m DC-Kabel
- Empfänger mit 5V Netzgerät, integriertem Lithium-Akku (für bis zu 2h tragbaren Einsatz) und Doppel-Empfänger für max. 4 Kameras mit Einzelbild-, Sequenz-, geteilter und Quad-Darstellung
- Aufnahmen können automatisch bei Bewegung gestartet (mit 5 Sek. Voralarm-Sequenz) und auf eine microSD-Karte in 1080p Full HD Auflösung aufgenommen werden (Ringspeicher)
- Wechselsprechfunktion dank Mikrofon und Lautsprecher
- Wird der Empfänger mit dem mitgelieferten 5m Netzkabel mit einem WLAN-Router verbunden, ist die Betrachtung von Live-Bildern und Aufnahmen sowie das Wechselsprechen über WLAN oder Internet vom Smartphone oder Tablet aus möglich (App >MeineKamera< für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version)kostenlos erhältlich (nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels))
- Automatische Push-Benachrichtigung bei Bewegungserkennung einstellbar
- >Plug and Play< Einrichtung ohne feste IP-Adresse oder DynDNS

Passendes Zubehör:

Wandhalterung für Empfänger WHM700, SDKARTE 64GB, Zusatz-Kameras DW700K/DW500K, Antennen-Verlängerungskabel DWAK-3M, DWAK-6M, DC-Verlängerungskabel VKD-6M, Unterputz-Netzgerät ORBIT-12/2000V



DW700 SET

Art.Nr. 27915

Kamera DW700K

Wetterfestes (IP65) Aluminiumgehäuse

Weißlicht-LED-Strahler (500 Lumen)

Mikrofon

Tag/Nacht-IR-Filter

Hochleistungs-Infrarot-LED

PIR-Bewegungssensor (Erfassungsbereich ca. 80° bei max. 6 m)

Lautsprecher

Halterung für Wand- oder Deckenmontage



9 Zoll Touchscreen-Bildschirm (sichtbare Diagonale 22,8 cm)