

Automatisches Nachtlicht AN02

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Lichtquelle: 3 weiße LEDs

Sensor: Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder (PIR), Fotozelle (Tageslichtsensor)

PIR-Erfassungsbereich: ca. 6 m Reichweite, 90° Winkel (fächerförmig)

Stromversorgung: 230 V, 50 Hz; ein Betrieb über Batterien ist nicht möglich

Leistungsaufnahme: ca. 1 Watt ohne Licht (Sensor)

Steckerart: Eurostecker

Schalter: EIN/AUS/AUTO

Automatische Abschaltung: ca. 30 Sek. nach der letzten Bewegung

Abmessungen: 69x108x45 mm (Gehäuse ohne Stecker)

- Nachtlicht wird direkt in eine 230 V Steckdose gesteckt
- Ideal geeignet für Treppenhäuser, Keller, Garage, Gartenhäuser oder im Kinderzimmer
- Schaltet sich durch Infrarot-Bewegungsmelder an und automatisch wieder aus
- Lichtsensor sorgt für Schaltung bei Dunkelheit
- Schaltbar auch als Dauerlicht
- Schalter für Aus / Ein / Automatik



AN02

Art.Nr. 33323