

Außenbewegungsmelder BM180/12

INDEXA[®]

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 12V DC

Stromverbrauch: 20mA (Ruhe),
100mA (Alarm)

Erfassungsbereich: je 12m x
100°

Montagehöhe: 0,5 bis 2,5m

Schutzart: IP54

Abmessungen: 87 x 193 x 80mm

- Außen-Bewegungsmelder mit 2 verstellbaren PIR-Sensoren
- Durch senkrechte und waagrechte Verstellung der Sensoren und einstellbare Empfindlichkeit und Logik sind verschiedene Überwachungskriterien möglich
- Alarm- und Sabotagerelais, NC



BM180/12

Art.Nr. 34003
