

Zusatz-Klingeltaste für FD20 / FD25 FD2K

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 1x 12V
MN21/23A alkalische Batterie
(mitgeliefert)

Funkreichweite: bis 200m (im
Freien)

Schutzart: IP44

Gehäuseabmessungen: 34 x 88
x 20mm

- Zusatz-Klingeltaste für FD20 / FD25
- Mit Namensschild und Bestätigungs-LED
- Einfache Anmeldung an der Gongeinheit vom Set über Tastendruck
- Einfache Montage durch Klebepad oder Schrauben (beides mitgeliefert)
- Bis zu 8 Klingeltasten / Bewegungsmelder können an einer Gongeinheit angemeldet werden, mit individuellen Melodien zur einfachen Rufunterscheidung
- Die Anzahl von Gongeinheiten pro Klingeltaste / Bewegungsmelder ist nicht begrenzt, Funkreichweite jedoch beachten



FD2K

Art.Nr. 34115
