

System 9000 Bus-Bedienteil 9000TD

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: über Bus

I-calc: 50 mA

Abmessungen: 120 x 130 x 30mm

- Bus-Bedienteil mit 4-zeiligem LCD-Display und integriertem RFID-Kartenleser zum Steuern des System 9000
- Bis zu 50 Benutzer können über Zugangs-Codes und/oder RFID-Tags verwaltet werden
- Vier frei programmierbare Tasten zum Scharf-/Unscharfschalten von Bereichen oder zum Schalten von Ausgängen
- Der Zustand der einzelnen Bereiche wird jeweils in den Farben grün, gelb, rot angezeigt
- Zeigt den Status von Türen und Fenstern an
- Weitere Informationen wie z.B. der Ereignisspeicher können ausgelesen werden
- Inkl. Sabotagesicherung und Eingang für einen verdrahteten Reedkontakt (NC), mit verzögertem Alarm, für die Haustür
- Belegt eine Adresse im System
- Mit Uhrzeitangabe
- Temperaturanzeige von einem zugewiesenen Temperatursensor 9000TH



9000TD

Art.Nr. 35532