

# Funk-Bewegungsmelder 8003P

**INDEXA®**

## TECHNISCHE DATEN

**Frequenz:** 868 MHz

**Erfassungsmethode:** PIR-Sensor  
(zwei Empfindlichkeitsstufen)

**Erfassungsbereich:** 12 m x 120°

**Optionale Linsen:** Tele, Vorhang

**Eingang für externe Melder  
(IN):** nicht vorhanden

**LED-Anzeige:** Test und Anzeige  
der Batteriestärke

**Spannungsversorgung:** 1 x  
Lithiumbatterie 3,0 V

**Batterielebensdauer:** ca. 3 Jahre

**Funkreichweite:** ca. 300 m (freies  
Feld)

**Abmessungen:** 60 x 83 x 55 mm

- Funk-Bewegungsmelder
- PIR-Erfassungsbereich 12m x 120°  
(optionale Linsen erhältlich)
- Sofort- oder verzögerter Alarm
- Empfindlichkeit einstellbar
- Inkl. Sabotageschalter



**8003P**

**Art.Nr. 36844**